ICOM

TRANSCEPTOR VHF MARINA

IC-M23

FLOAT'N FLASH

Icom fué pionera en radios de marina VHF flotantes, y otros le siguieron. Estableciendo una nueva tendencia una vez más, el IC-M23 flota y le permite saber dónde está con la función flash. ¡La radio parpadea en el agua, incluso estando apagada!
Es más pequeño y ligero que cualquier otro portátil de marina flotante.

CARACTERÍSTICAS

Float'n flash*

Con el innovador flash de LED rojo, en caso de caer por la borda, el IC-M23 es fácil de encontrar de día o de noche. El flash parpadea incluso si la radio está apagada.

*Patente pendiente en USA.

El más pequeño y ligero del mundo

De los transceptores flotantes VHF de marina, el IC-M23 es el más pequeño y ligero del mundo*.

*Investigado por Icom en febrero de 2011

Circuito de ahorro de energia de 3,7V*

El IC-M23 se alimenta de una batería de Ion-Litio de 3,7 V, la BP-266, que reduce el volumen y el peso de la radio. Un nuevo desarrollo del circuito PA, proporciona 5W (aprox) de salida RF y 600 mW (típ) de potente audio incluso con este bajo voltaje, mientras ahorra consumo de la batería para 10 horas de operación.*

* Operación típica con Tx (Hi): Rx: standby=5:5:90. Patente pendiente en USA

Gran pantalla LCD

La gran pantalla LCD (32×16mm) ofrece una indicación clara del número de canal.



Circuito de carga lenta incorporado

Recargue el IC-M23 conectando el cargador de pared directamente a la radio. Mediante la eliminación de contactos de carga metálicos, el IC-M23 está aún más protegido a los daños por agua.

Función de volumen alto/silenciado

La función de volumen alto/silenciado, cambia temporalmente el volumen al nivel máximo/mínimo con dos pulsaciones de un botón. Dependiendo del nivel de ruido de fondo, puede cambiar fácilmente el nivel de volumen para captar el mensaje recibido.

Otras características

- Construcción resistente al agua equivalente a IPX7 (1m de profundidad durante 30 minutos)
- Funciones doble/triple vigilancia •Función auto scan
- Acceso al canal 16 con una sola pulsación
- Indicador del estado de la batería de 4 niveles
- Funciones de búsqueda Tag y canales favoritos
- LCD y teclado retroiluminado
- Función de drenaje AquaQuake™

ESPECIFICACIONES

GENERAL

•Margen de frecuencias	:
TX	156,000–161,450MHz
RX	156,000–163,425MHz
•Grupos de canales	: Canales INT;
•Tipo de emisión	: 16K0G3E (FM)
• Consumo(a 3.7V CC)	:
Tx Alta	2,3A
Rx AF max.	350mA típ.
Ahorro	8mA típ.
• Margen de temperaturas	: –15°C a +55°C
•Impedancia antena	: 50 Ohmios (Stud)
•Dimensiones (AnxAlxP) (proyecciones no incluidas)	: 58,5×128,5×34,5 mm
•Peso (aprox.)	: 260gr (con BP-266, FA-SC58V, MB-124)

TRANSMISOR

• Potencia de salida(Hi/Low)	: 5W/1W aprox.
* Versión Alemana	1W/0.5W tip.
• Max. desviacion frecuencia	: a ±5.0kHz
• Estabilidad de frecuencia	: ±1.5kHz
• Emisiones espureas	: 0.25µW
• Potencia canal adyacente	: 70dB
• Distorsion armonica de audio	: Menos de 10% (a 60% dev.)
• Modulacion residual	: 40dB

RECEPTOR

• Sensibilidad (20 dB SINAD)	: –4dBµ FEM tipica
• Sensibilidad squelch	: –6dBµ FEM tipica (umbral)
• Selectividad Ch. adyacente	: 70dB
• Respuesta espurea	: 70dB
• Rechazo intermodulacion	: 68dB
• Relacion Zumbido y ruido	: 40dB
• Potencia de salida de audio (a 10% distorsion, carga 8 Ohmios)	: 200mW 600mW típ.(@1kHz)

Clasificacion IP aplicable y test ambiental

Estándar de Protección a la Intrusión	
Resistencia al agua	IPX7 (proteccion resistente al agua)

Estándar de Prueba ambiental	
Vibracion	IEC60945

Accesorios suministrados:

- Cargador de pared, BC-199SE
- Batería, BP-266
- Clip de cinturon, MB-124
- Antena, FA-SC58V
- Correa de mano

Mediciones efectuadas de conformidad con la EN 301 178-2. Todas las especificaciones establecidas, estan sujetas a cambios sin previo aviso ni obligacion.

OPCIONES

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos paises Por favor, consulte con su distribuidor para más detalles.

BATERÍA Ion-Li

BP-266 3,7V 1.500/1.590 mAh (min./tip.)

CARGADOR DE PARED

VBC-199SE Carga la BP-266 en 8,5 horas (aprox.).

CARGADOR RAPIDO SOBREMESA

BC-145SE **BC-119N+AD-123***

Carga la BP-266 en 2,5 horas. (aprox.).

CABLE CONECTOR DE MECHERO con convertidor CC-CC incorporado

CP-24

CLIP de CINTURON

MB-124

ANTENA

FA-SC58V

* BP-266 se debe quitar de la radio para cargar con el BC-119N.

Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros paises. AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Incorporated. Todos los otros productos o marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Icom Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japón Teléfono: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 **www.icom.co.jp/world**

¡Cuente con nosotros!

Icom America Inc.
2380 116th Avenue N.E., Bellevue, WA 98004, EE.UU.
Teléfono: +1 (425) 454-8155
Fax : +1 (425) 454-1509
E-mail : sales@icomamerica.com
URL : http://www.icomamerica.com

Icom New Zealand
146A Harris Road, East Tamaki, Auckland, Nueva Zelanda
Teléfono: +64 (09) 274 4062
Fax : +64 (09) 274 4708
E-mail : inquiries@icom.co.nz
URL : http://www.icom.co.nz

Icom (UK) Ltd.
Blacksole House, Altira Park, Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, R.U.
Teléfono: +44 (01227) 741741
Fax : +44 (01227) 741742
E-mail : info@icomuk.co.uk
URL : http://www.icomuk.co.uk

Asia Icom Inc.
6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Teléfono: +886 (02) 2559 1899
Fax : +886 (02) 2559 1874
E-mail : sales@asia-icom.com
URL : http://www.asia-icom.com

Icom Canada
Glenwood Centre #150-6165 Highway 17, Delta, B.C., V4K 5B8, Canadá
Teléfono: +1 (604) 952-4266
Fax : +1 (604) 952-0090
E-mail : info@icomcanada.com
URL : http://www.icomcanada.com

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Alemania
Teléfono: +49 (6196) 76685-0
Fax : +49 (6196) 76685-50
E-mail : info@icomeurope.com
URL : http://www.icomeurope.com

Icom France s.a.s.
Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804, 31505 Toulouse Cedex 5, Francia
Teléfono: +33 (5) 61 36 03 03
Fax : +33 (5) 61 36 03 00
E-mail : icom@icom-france.com
URL : http://www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
Unit 1 / 103 Garden Road, Clayton, VIC 3168 Australia
Teléfono: +61 (03) 9549 7500
Fax : +61 (03) 9549 7505
E-mail : sales@icom.net.au
URL : http://www.icom.net.au

Icom Spain S.L.
Ctra. Rubí, No. 88 "Edificio Can Castanyer" Bajos A 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, España
Teléfono: +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
URL : http://www.icomspain.com

Icom Polska
81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Polonia
Teléfono: +48 (58) 550 7135
Fax : +48 (58) 551 0484
E-mail : icompolska@icompolska.com.pl
URL : http://www.icompolska.com.pl

Su distribuidor local:

11PS0110 © 2011 Icom Inc.